

SHENGWEI 胜为®

胜为 VGA 切换器 2 进 2 出 产品规格书 (V1.0)



深圳市创新胜为科技有限公司

■ 产品简介

高清晰高分辨率 VGA 切换分配器，是专门为计算机高分辨率 RGB 图像显示分配而设计的设备，该系列产品广泛用于大屏幕投影显示工程、电化教学、指挥控制中心、多媒体会议室、售票平台等场合。可以完成一路输入多路输出、多路输入（可通过面板按键或用遥控器切换）多路输出，用户可以方便的完成演示过程中的信号分配和随意切换，500MHz 的宽带，而且该分配器还具有信号加强的功能，使的 VGA 信号可以传输超过 65 米，分辨率高达 1920*1440@60Hz，支持目前主流分辨率格式的 VGA 显示信号。

■ 产品参数

| | |
|---------|------------------------|
| 型号 | VS-2522 |
| 输入端口数 | 2 |
| 输入端口类型 | HDB15 孔 |
| 输出端口数 | 2 |
| 输出端口类型 | HDB15 孔 |
| 输出驱动距离 | 65 米 |
| 分辨率 | 1920*1440 |
| 带宽 | 500MHZ |
| 带输入扫描功能 | 支持 |
| 支持级联 | 支持 |
| 电源适配器 | DC9V@300mA |
| 指示灯指示 | 对应端口的输入 |
| 切换方式 | 按键，遥控器，智能（版本 C 及以后的版本） |

■ 产品切换操作说明

| 品名 | 操作说明 | 遥控器有效距离 | 扫描时间间隔 |
|---------|---|---------|------------------------------|
| VS-2522 | <p>a, 面板按键 1（遥控器按键 1）：选择第一路输入；</p> <p>b, 面板按键 2（遥控器按键 2）：选择第二路输入；</p> <p>c, 面板 SCAN（遥控器按键 3）：扫描功能，扫描顺序依次是： PC1---PC2---PC1-----无线循环</p> | 10 米 | 2.5~3 秒（版本 C 及以后的版本扫描时间可以调节） |

■ 产品连接示意图



*** 感谢您的查阅 ***

公司名称：深圳市创新胜为科技有限公司

编写人：胜为产品部

日期：2022年09月29日